

REF.2347 LECTOR / CONTROLADOR PROXIMIDAD AUTONOMO

Control de Accesos >> De proximidad



- Capacidad hasta 400 usuarios. 1 acceso.
- No requiere contacto físico lector-tarjeta.
- Información acústica y visual de acciones.
- Programación manual o por PC (altas-bajas de tarjetas) muy sencilla.
- Salida para conexión de pulsador para apertura de puerta desde el interior.
- Contacto relé: 2 A máx.
- Alimentación 12 Vac/12Vdc.
- Se suministra con caja de empotrar.

Descripción

Un sistema de control de accesos autónomo Fermax se instala en la entrada o salida a una zona y tiene como función la de accionar el abrepuertas situado en la puerta que controla, permitiendo el acceso sólo a aquellas personas que dispongan de una 'llave' habilitada. En el lector que restringe el acceso a esa zona se dan de alta la 'llave o llaves' que lo activarán y accionarán el lector abrepuertas por medio de los contactos de un relé. Estos sistemas controlan 1 único acceso. La apertura de la puerta se realiza aproximando una tarjeta de proximidad al lector. Para ello las tarjetas tienen que haber sido dadas de alta previamente.

Productos relacionados

Referencia	Nombre
2351	KIT PROGRAMACION WINPROX
4520	BRUTO 1 MODULO PRIVATE
4530	LECTOR AUTONOMO PROXIMIDAD LOFT
8951	CAJA SUPERFICIE CITY S-1 AG

Especificaciones técnicas

General

Dimensiones Ancho: 130 x 128 x 18 HxVxPmm
Fijación Mediante caja de empotrar o superficie.

Ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 a +50 °C
Grado de protección IP 65

Golpes

Grado de proteccion IK 06

Alimentación



FERMAX ELECTRONICA, S.A.E.
Avda. Tres Cruces, 133
46017 VALENCIA (España)

Teléfono 96 317 80 00
96 377 26 50
96 377 07 50
Fax
e.mail fermax@fermax.com
web www.fermax.com



Tensión de alimentación 12 V dc
Consumo 80/120 mA

Conexiones

RS-485 + 2hilos de 1mm alimentación.

Configuración

Tiempo de apertura de puerta.

FERMAX - CIF A-46036554 - Avda Tres Cruces, 133 - 46017 Valencia - +34 96 3178000 -