

REF.4477 RECEPTOR BLUETOOTH CITY

Control de Accesos >> Autónomo Bluetooth



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Rango de Lectura seleccionable: desde 2 hasta 30 mts.
- Funciona con cualquier teléfono con tecnología Bluetooth.
- Capacidad 40 usuarios en modo Autorizados / Sin límite en modo cualquier teléfono.
- Activación relé 2A (NA, NC)

Descripción

El Nuevo Receptor Bluetooth FERMAX es un equipo de control de accesos que permite activar el abrepuertas eléctrico de la instalación, o el motor de la puerta del garaje, remotamente mediante un teléfono.

Este receptor se instala de manera autónoma.

El sistema se puede programar con 2 modos de funcionamiento, que dependerán de su aplicación (comunidades de viviendas, garajes, oficinas, empresas, etc).

- Restringido a teléfonos autorizados.

El receptor almacena hasta 40 teléfonos autorizados para abrir la puerta. La apertura se realiza de forma automática cuando el móvil autorizado se encuentra en el rango de alcance del receptor (manos libres), o bien se puede programar para que solicite al teléfono móvil que introduzca el código personal de acceso.

- Acceso a cualquier teléfono.

En el rango de alcance del receptor, cualquier teléfono con Bluetooth activado recibirá un mensaje solicitándole el código personal de acceso para abrir la puerta.

Nota: El rango de alcance del receptor se puede programar hasta 2 o hasta 30 metros en función de la aplicación del sistema. Su largo alcance permite su instalación en interiores de forma que se pueda abrir la puerta desde el exterior, ubicando el receptor en un lugar protegido.

Disponibilidad

Especificaciones técnicas

General

Dimensiones ancho 130 mm x Alto 128 mm

Fijación mediante clipaje a ventana formato city.

Ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 a +50 °C
Grado de protección IP 65

Golpes

Grado de protección IK 06

Alimentación

Tensión de alimentación 12 Vdc/Vac
Consumo 100mA.

Conexiones

Relé de apertura 2A, doble contacto.
Temporización 1 a 99 seg.

Configuración

Mediante teléfono con Bluetooth, validado por password y código PIN especial.

